

T 2 G P I リモートスイッチ

取扱説明書

【概要】

この製品は、トムソン・カノーパス(株) デジタル・ディスクレコーダー T 2 の G P I 機能を使用し、リモートコントロールを行うスイッチです。

したがって、T 2 の G P I 機能の範囲内に依存致します。

T 2 のバージョン 2.0 以降の G P I 機能に対応しています。

【特長】

このスイッチは、T 2 の G P I 設定をし、スイッチを押す事により動作します。

信号は 2 出力とも同じものが出力します。

信号はスイッチを押した時のみ出力します。

【接続】

本体と T 2 の G P I I/O を付属ケーブルにて接続して下さい。

【使用方法】

① T 2 の各設定を行い、T 2 が正常に機能している事を確認してください

② G P I 入力トリガーを設定して下さい。

スイッチ 1 . . . G P I 入力トリガー 1 に対応

スイッチ 2 . . . G P I 入力トリガー 2 に対応

スイッチ 3 . . . G P I 入力トリガー 3 に対応

スイッチ 4 . . . G P I 入力トリガー 4 に対応

スイッチ 5 . . . G P I 入力トリガー 5 に対応

スイッチ 6 . . . G P I 入力トリガー 6 に対応

③ 各スイッチを押す事により T 2 が動作します。

※スイッチを同時に押さないで下さい。不具合の原因となります。

【 設 定 】

このスイッチの設定はすべてT2にて行います。

- ① 電源を投入する。
- ② 設定ボタンをタップし、システム設定画面を表示する。
- ③ GPIボタンをタップし、GPI設定画面を表示する。
- ④ 入力タブの設定を行います。

GPI入力・・・[前へ]ボタン、[次へ]ボタンでGPI入力トリガーを選択します。

トリガー設定・・・GPI入力トリガーの設定を行います。

チャンネル・・・トリガーがコントロールするチャンネルを選択します。

(R1/P1/P2)

動 作・・・トリガーの動作を選択します。

※STOP状態でないと動作しないものがあります。

- ・ STOP

再生・録画を停止します。

- ・ PLAY

チャンネルにロードしたクリップ・プレイリストを再生します。

- ・ CueStart

ロードしたIN点にCueUpします。

- ・ CueEnd

ロードしたOUT点にCueUpします。

- ・ CueNextEvent

ロードしたプレイリスト上の次のイベントにCueUpします。

- ・ CuePrevEvent

ロードしたプレイリスト上の直前のイベントにCueUpします。

アクティブ・・・アクティブにするGPI信号を、High、Lowから選択します。

※この設定は必ず High にして下さい。

【 参 考 】

このスイッチでT2の2台（4コンテンツ）同期再生を行う場合の注意点

- ・必ずT2に同じREF信号を2台とも入力し、外部同期を行ってください。
- ・P2をP1のペアリングにして、チャンネルをP1に設定して下さい。
- ・各コンテンツは必ず同尺にして下さい。